

## Características Técnicas BSR – BSR Features Techniques

### Especificaciones – Specifications

El bloque de seguridad, es un automatismo acoplado a los actuadores de la serie J3's", permite situar la válvula en posición preferente " N.C. o N.A.". No se trata de un actuador simple efecto en su sentido estricto, pero garantizan un número de movimientos por fallo en el suministro eléctrico.

*The safety block is an automatism , that when couple to the electric actuator from the serie J3's", lets the valve situate in a preferable position " N.C. o N.O.". it does not mean a single acting actuator in a strict sense, but it guarantees a number of movements it there is a power cup.*

### Datos Adicionales – Additional Data

|                                                                                                                  |              |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| Modelo – <i>Model</i>                                                                                            | J3 020 / 035 | J3 055   | J3 085   |
| Instalación – <i>Installataion</i>                                                                               | Internal     | Internal | Internal |
| Nº de Maniobras máx. por hora (h) sin recarga –<br><i>Nº of max. Working operation hour (h) recharge without</i> | 12           | 7        | 5        |
| Tiempo de recarga por maniobra (min.)<br><i>Recharge time for working operation (min.)</i>                       | 26           | 50       | 65       |
| Consumo de batería por maniobra (W) –<br><i>Battery consumption for operation (W)</i>                            | 0,1          | 0,18     | 0,23     |
| Tiempo carga completa (100%) –<br><i>Full charge time (100%)</i>                                                 | 36 h         |          |          |
| Capacida Nominal + / - 5% (mA) –<br><i>Nominal capacity + / -5% (mA)</i>                                         | 800 mA       |          |          |

### Configuración BSR NC o NA – *NC or NO Features*

Jumper conectado posición preferente normalmente cerrado (NC).

Jumper desconectado posición preferente normalmente abierto (NA).

*Connected jumper preferred position normally closed (NC).*

*Disconnected jumper preferred position normally open (NO).*

